

XT15C1200ST1P 型 SiC 肖特基二极管

1 产品概述

XT15C1200ST1P 型碳化硅肖特基二极管是基于宽禁带碳化硅材料与金属接触形成的整流器件，具有超高耐压能力、高温稳定性和高频高效等核心优势，是新一代电力电子系统的关键元件。

2 ZZKK 情况

XT15C1200ST1P 型碳化硅肖特基二极管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制造、产品检测与供应均满足 ZZKK 要求。

3 特性

- 高击穿电压，高速开关，低开关损耗，高结温；
- 最高结工作温度可达 175℃；
- 静电放电敏感度等级：2 级；
- 潮湿敏感度等级：1 级；
- 重量（g）：1.8729±0.05。

4 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611、Q/RBJ1018QZ	J 级：Q/RBJ-GL-02JS
工业级 J-：Q/RBJ-GL-02JS-12A	

5 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值


参数符号	V_{RRM}	V_{RWM}	I_{FM}^a $T_C=25^\circ\text{C}$	I_{FSM} $t_p=8.3\text{ms}$	T_j	T_{stg}
产品型号	(V)	(V)	(A)	(A)	($^\circ\text{C}$)	($^\circ\text{C}$)
XT15C1200ST1P	1200	960	15	125	-55~175	-55~175
^a $T_C>25^\circ\text{C}$ 时，按 0.12A/ $^\circ\text{C}$ 线性降额。						

6 主要电特性


主要电特性见表 2，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 2 主要电特性

序号	符号	测试条件	数值		单位
			最小值	最大值	
1	V_{BR}	$I_R=100\ \mu\text{A}$	1200	—	V
2	V_F	$I_F=15\text{A}$	—	1.8	V
3	I_{R1}	$V_R=V_{RWM}, T_A=25^\circ\text{C}$	—	20	μA
4	I_{R2}	$V_R=V_{RWM}, T_A=150^\circ\text{C}$	—	200	μA



7 外形尺寸



引出端：1-负极，2-正极

单位：mm

符号	最小值	最大值	符号	最小值	最大值
A	4.24	4.84	E	9.55	10.55
A_1	1.06	1.46	e	2.42	2.62
A_2	2.56	3.96	H_1	5.73	6.73
b	0.58	0.98	L	13.45	14.45
b_2	1.01	1.41	L_1	3.96	4.56
c	0.31	0.51	ϕP	3.53	4.13
D	14.11	15.11	Q	2.49	2.89
D_1	7.88	8.88			

图 1 T0-220-2 外形尺寸

8 典型应用

碳化硅肖特基二极管属于多数载流子器件，凭借碳化硅材料的高临界击穿电场和高热导率特性，具备远超硅器件的极高反向耐压能力和优越高温性能，同时保持几乎为零的反向恢复电荷及超快开关速度，开关损耗极小，非常适合高压、高频、高温场合的高效整流与开关应用，典型的应用连接如图所示




图 2 典型的应用连接图

9 注意事项

产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道



SiC 肖特基二极管系列产品

获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑问之处请与我单位联系。

9.1 降额设计

- a) 线路设计应保证与额定值比有足够的余量。为保证器件长期应用可靠性，应最高不超过 I_{FM} 和 V_{RWM} 的80%；
- b) 器件使用时最大结温不超过175℃，环境温度不超过-55℃~125℃。

9.2 产品使用和防护

- a) 器件应在防静电的工作台上操作；
- b) 试验设备和器具应接地；
- c) 不能直接用手触摸器件引线，应佩戴防静电指套和腕带；
- d) 器件的存放、生产、测试、使用及流转过程工作区域内应避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

9.3 产品焊接

引脚镀层为纯锡镀层，镀层厚度在 $5\mu\text{m}\sim 20\mu\text{m}$ 之间，采用雾锡工艺。器件在安装时应采用高铅焊料（建议Pb63Sn37），以避免焊点产生锡须。焊接时焊接温度应不超过260℃，焊接时间不超过10s。

9.4 产品贮存

应将包装好的产品应贮存在环境温度为16℃~28℃，相对湿度不大于30%~70%，周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体且通风良好的库房里。

10 可能的失效模式

失效模式	失效原因	失效分析	应对措施
开路	瞬间浪涌烧毁	二极管在瞬时大电流的冲击下，内部键合丝熔断，导致开路。	1) 合理降额； 2) 消除线路中的尖峰
短路	瞬间浪涌、击穿烧毁	高压击穿时反向电流增大，当反向电流与反向电压的乘积超过PN结的耗散功率后，就变成热击穿，造成芯片烧毁； 二极管在瞬时大电流的冲击下，正向电压增大，从而结温升高，芯片烧毁且键合丝未发生熔断。	1) 合理降额； 2) 散热良好

11 生产厂信息

通信地址：济南市长清区平安街道经十西路13856号晶恒工业园

技术咨询 电话：0531-87316080 传真：0531-87316080

销售业务（华北、东北） 电话：0531-86593275 传真：0531-86990345

销售业务（华东、中南） 电话：0531-86593250 传真：0531-86990345

销售业务（西北、中原） 电话：0531-86593253 传真：0531-86990345

销售业务（西南、华南） 电话：0531-86593150 传真：0531-86990345